FT 105/205
Mando incorporado

FT 105 / FT 205

- **RETARDO A LA DESCONEXION DE RED.**
- **Gama de tiempos hasta 300 s.**
- **Repetibilidad ±5%.**
- **Precisión escala ±5%.**
- **Mando ajustable incorporado.**
- **Led indicador de relé activado.**
- **Alimentación CA o CC.**

CARACTERISTICAS

Datos técnicos comunes
Ver pág. 10

Forma de Ajuste:
Mediante botón incorporado en la caja, sobre escala directa.

Gama de tiempos:
0,03 s. - 3 s.
0,15 s. - 15 s.
0,3 s. - 30 s.
0,6 s. - 60 s.
1,8 s. - 180 s.
3 s. - 300 s.

Repetibilidad:
±5%

Precisión:
Escala ±5%

Desviación máxima del tiempo:
Admite una variación en la tensión de alimentación del +10 −15% manteniendo el tiempo dentro de los márgenes de precisión y repetibilidad citados.

Puesta a cero del tiempo y/o del relé.
Desconectando la alimentación por un tiempo superior a 1 seg.

Accesorios:
Bases.
Bridas.
Marco para empotrar.
Aro de codificación.
Tapas protectoras.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Ejemplo 1



FT 105



FT 205

Al conectar la tensión de alimentación el relé se activa. Al desconectar la tensión de alimentación el circuito de tiempo se pone en marcha. Una vez transcurrido el tiempo ajustado el relé se desactiva. Si la tensión de alimentación se vuelve a aplicar antes de que el tiempo haya transcurrido, el circuito de tiempo se pone a cero y el relé se mantiene cerrado.

DIAGRAMA DE LA FUNCION