

FT 115/215
Mando incorporado

FT 115 / FT 215

- RETARDO A LA CONEXION.
- Gama de tiempos hasta 192 h.
- Repetibilidad ± 1%.
- Precisión escala ± 2%.
- Puesta a cero 60 msg.
- Mando ajustable incorporado.
- Led indicador de presencia de tensión.
- Led indicador de relé activado.
- Circuito oscilador-contador C-Mos.
- Alimentación CA o CC.

CARACTERISTICAS

Datos técnicos comunes:
Ver pág. 10

Forma de Ajuste:
Mediante botón incorporado en la caja, sobre escala directa hasta 180 m. y relativa de 0-10 hasta 192 h.

Gama de tiempos:

0,03	s.	- 3 s.
0,15	s.	- 15 s.
0,3	s.	- 30 s.
0,6	s.	- 60 s.
1,8	s.	- 180 s.
3	s.	- 300 s.
6	s.	- 600 s.
0,3	m.	- 30 m.
0,6	m.	- 60 m.
1,8	m.	- 180 m.
3,5	m.	- 6 h.
7	m.	- 12 h.
14	m.	- 24 h.
28	m.	- 48 h.
2	h.	- 192 h.

Repetibilidad:
± 1 %

Precisión:
Escala ± 2 %

Desviación máxima del tiempo:
Admite una variación en la tensión de alimentación del + 10 – 15%, manteniendo el tiempo dentro de los márgenes de precisión y repetibilidad citados.

Puesta a cero del tiempo y/o del relé.
Desconectando la alimentación por un tiempo superior a 60 ms.

Accesorios:
Bases.
Bridas.
Marco para empotrar.
Aro de codificación.
Tapas protectoras.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

Ejemplo 1



FT 115



FT 215

Al conectar la tensión de alimentación, el relé permanece desactivado y el circuito de tiempo se pone en marcha. Transcurrido el tiempo preajustado el relé se activa. Puede permanecer en este estado por tiempo indefinido.

DIAGRAMA DE LA FUNCION