



## Relés de control ANALÒGIC



## Relés de control DIGITAL



|  |                                     |   |
|--|-------------------------------------|---|
| Control d'una única magnitud.  | Funció de control                   | Control d'una o més magnituds simultàniament, ja sigui associades a un sol relé o a diversos, com si es tractés de diversos equips independents.  |
| Mitjançant potenciòmetre sobre escala graduada, directa o relativa, segons el model.   | Ajust                               | Mitjançant polsador, seleccionant els valors de cada dígit individualment.<br>Es permet ajustar fins a 3 decimals, segons el model.<br>L'equip es subministra amb dues combinacions de funcions i valors preajustats de fàbrica.  |
| No   | Visualització                       | Mitjançant pantalla LCD il·luminada, de 4 dígits amb punt decimal i barra gràfica basada en els valors extrems de la magnitud que s'està llegint.   |
| Models de 1 consigna, 1 relé SPDT o 1 relé DPDT<br>Models de 2 consignes, 2 relés SPDT | Sortida                             | Tres relés SPST independents, als quals se'ls pot assignar diferents funcions, temporització o estat (NA o NC).<br>Opcionalment, pot dotar-se d'una sortida proporcional per bucle de corrent 4-20 mA.  |
| Fons d'escala, entre 1% i 2%, segon models.<br>Entre 250 ms i 500 ms, segon models.    | Precisió<br>Temps de posta en marxa | En la lectura, entre 0,7% i 1,5%, segons models.<br>Entre 35 ms i 120 ms, segon models.   |
| Entre 150 ms i 200 ms, segon models.   | Temps de detecció                   | Entre 20 ms i 70 ms, segon models.  |
| No   | Comunicació a PC                    | Connexió RS232 (opcional)<br>Connexió RS485 (opcional). Permet connectar fins a 31 equips de qualsevol model simultàniament.<br>Programari de programació <i>deCom</i> gratuït: permet una còmoda programació i l'emmagatzematge de programes personalitzats per l'usuari.  |
|  | Característiques addicionals        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programació intuïtiva amb auto-ajuda (només es mostren les pantalles i opcions necessàries en cada situació).</li> <li>- No permet ajustar valors fora dels marges de treball.</li> <li>- Quatre idiomes disponibles a cada model.</li> <li>- Pantalla per identificació de l'equip, editable per l'usuari.</li> <li>- Refresc de pantalla seleccionable entre 1 i 8 vegades per segon.</li> <li>- Possibilitat de bloquejar el teclat per tal d'evitar una modificació accidental.</li> <li>- Funcions complementàries de temporització.</li> </ul> |